

技术参数

型号	WV-CW860B/CH	WV-CW864B/CH
传感器	752(H) × 582(V) 像素, 1/4 型 CCD	
扫描范围	3.65(H) × 2.71(V)mm	
同步	内同步 / 电源同步 / 多工垂直驱动(VD2)	
水平扫描频率	15.625kHz	
垂直扫描频率	50Hz	
视频输出	1.0V [p-p] / PAL 复合信号 / 75Ω	
水平清晰度	彩色模式: 510 线(High 模式) / 480 线(NORMMAL 模式) 黑白模式: 570 线	
垂直清晰度	中心部分 400 电视线以上	
信噪比	50dB(AGC 关, 加重开)	
最低照度	彩色模式: 1.0Lux(灵敏度 关) 黑白模式: 0.06Lux SENS UP 模式: 0.0009Lux	
变焦速度	大约 4.5 秒(望远 / 广角)手动模式时	
聚焦速度	大约 6.0 秒(远 / 近)手动模式时	
光圈	自动(可以开放 / 关闭) / 手动	
最大光圈比	1:1.6(广角) ~ 3.0(望远)	
焦距	3.79 ~ 83.4mm	
视角	水平: 2.6. ~ 52.3. 垂直: 2.0. ~ 39.9.	
电子快门	1/50(OFF), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 秒	
AGC 控制	开(低) / 开(中) / 开(高) / 关	
灵敏度	最大 32 倍 自动 / 固定	
背景光控制	可选择开 / 关(菜单设置)	
变焦比率	光学 22 倍加电子变焦 10 倍	
光圈范围	F1.6 ~ 22, 关闭	
自动聚焦	手动 / 自动	
自动模式	关 / 序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视	
自动旋转按钮	序列 / 分类 / 自动旋转 / 巡视回放	

数字翻转	开 / 关	
字符显示	预置标题, 摄像机标题, 区域标题: 最多 16 字符	
移动检测器	开 / 关	
报警输入	4 输入(报警 IN 1-4)	
报警输出	2 输出(报警 / 辅助 1, 黑白 / 辅助 2)	
黑白模式	自动 / 开 / 关	
隐私区	开 / 关, 最多 8 区域	
比例旋转/俯仰	开 / 关	
巡视学习	学习 / 回放 / 停止, 约 60 秒	
清洁	开 / 关	
图像保持	开 / 关	
旋转范围	360.无级	
水平旋转角度设置	可能(自动旋转模式下)	
旋转模式	手动 / 序列位置 / 预置位置 / 自动旋转	
旋转速度	手动: 大约 0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64 级), 预置位置: 最大 300./秒	
俯仰角度	-5. ~ 185. (5.俯仰角度设置时)	
俯仰模式	手动 / 序列位置 / 分类位置	
俯仰转动速度	手动: 大约 0.1./秒 ~ 120./秒(8 / 64 级), 预置位置: 最大 300./秒	
电源	AC 220 ~ 240V 50Hz	AC24V 50Hz
电源功耗	18W(61W 加热器开时)	18W(59W 加热器开时)
工作环境温度	-30.C ~ +50.C(在连续操作模式下)	
尺寸	200(D) × 360(H)mm	
重量(约)	5kg	