

多功能遥控麦克风

WR-301E



远程操作业务广播的台式、壁挂式通用型遥控话筒。

- 可进行同时广播/10 群组(按区域划分)/个别广播等(每种广播最多可达 160 回路)。
- 内置呼叫标志。
- 具有线路输入, 可连接 BGM 和混音器等。。

遥控麦克风

WR-210E



10 回路遥控话筒。

- 此设备接可用系统分别广播(10 区域)和紧急广播按钮进行同时全区域广播。

规格

电源	直流 24V
消耗电力	140mA 以下
广播选择开关	10 键
全区广播按钮	1
音频输入	麦克风:-55dB,600 附有 ALC(非平衡),接线:-22dB,10k
呼出信号	1
音频输出	0dBm 平衡
与主机连接	数据线: 2 对(4 件)(使用转发器功能时) 1 对(2 件)(不使用转发器功能时)
尺寸	250(W)×50(H)×155(D)mm
重量	约 1.1kg

电源	直流 24V45mA
频率特性	50~15kHz ± 3dBV(1kHz 基准)
失真率	1%
信噪比	50dBV 以上
声音输入	扰性麦克风: -55dB,600 非平衡带有 AGC1 电路 (音量调节: 半固定电位器) 业务输入: -2dB,10k 非平衡 1 电路 (音量调节: 半固定电位器)大单孔插座
声音输出	H,C,0dB600 平衡 1 电路负荷阻抗 300 以上接线端子 录音输出: 0dB,10k 非平衡 1 电路大单孔插座
操作开关	广播×1,频道×10,同时广播×1,呼号(上升/下降)×2,麦克风开关×1,线路输入开关×1
控制输出	广播控制: 1 电路连接端子台开关输出, 最大控制容量 直流 30V 20mA 系统控制: 1~10 电路连接端子台开关输出, 最大控制 容量直流 30V 20mA 呼号控制: 1 电路连接端子台开关输出, 最大控制容量 直流 30V 20mA 优先控制: 优先输入/优先输出
尺寸	250(W)×50(H)×155(D)mm
重量	约 700g